

MATRIX® PRO GS

DOWNLOAD DES SOFTWARE-UPDATES

ACHTUNG! Dieses Update gilt ausschließlich für Matrix Pro GS-Bedieneinheiten ab Softwareversion 2.50.

ACHTUNG! Bevor Sie Ihre Bedieneinheit von Version 2.50 aktualisieren, müssen Sie Ihre Aufträge auf einen USB-Stick übertragen. Wenn Sie diese Aufträge weiterhin nutzen möchten, müssen Sie sie in Fieldware Link importieren und anschließend als Matrix Pro GS-Dateien exportieren. Bei der Aktualisierung von Version 2.50 werden von der Matrix-Bedieneinheit nicht alle zuvor programmierten Einstellungen beibehalten. (HINWEIS: Bei einer Aktualisierung von v3.0x und höher bleiben die Einstellungen bestehen.)

INSTALLIEREN DES SOFTWARE-UPDATES

TeeJet Technologies entwickelt seine Software weiter und stellt Updates für die Bedieneinheit unter www.teejet.com zur Verfügung. Sie müssen Ihren Software-Update-Ordner vor Beginn des Updates auf einem USB-Speichergerät speichern.

EMPFEHLUNG: Parken Sie während des Update-Vorgangs. So wird sichergestellt, dass der Update-Vorgang nicht durch Bewegungen des USB-Sticks unterbrochen wird, während das Fahrzeug in Bewegung ist.

HINWEIS: Die Datei ist in einem komprimierten Zip-Format verpackt und muss, bevor sie auf den USB-Stick geladen wird, entpackt/dekomprimiert werden.

Update der Bedieneinheiten Matrix Pro 570GS und 840GS:

- Laden Sie die Zip-Datei direkt auf den Desktop oder in das Downloadverzeichnis Ihres Computers herunter (siehe „Download von Zip-Dateien.pdf“ für Einzelheiten).
- Doppelklicken Sie die Zip-Datei und wählen Sie dann entweder A oder B:
 - Kopieren Sie das „tjupdate“-Verzeichnis und fügen Sie es in das Stammverzeichnis eines leeren USB-Sticks ein.
 - Benutzen Sie die Funktion „Alle Dateien extrahieren“ und entpacken/dekomprimieren Sie die heruntergeladenen Dateien in das Stammverzeichnis des leeren USB-Sticks (siehe „Download von Zip-Dateien.pdf“ für Einzelheiten).

Nach dem Download und der Dekomprimierung sehen Sie den Ordner „tjupdate“ auf Ihrem USB-Stick.

EMPFEHLUNG: Verwenden Sie einen leeren USB-Stick. Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen automatisch startenden Dateien auf dem USB-Stick befinden.
- Trennen Sie den USB-Stick vom Computer, indem Sie das Taskleistensymbol „Hardware sicher entfernen“, die Funktion „Datenträger auswerfen“ des Arbeitsplatz-Fensters oder die Option „Datenträger auswerfen“ (auf einem MAC) wählen.
- Wenn die Bedieneinheit AUSGESCHALTET ist, heben Sie die Gummiabdeckung an und schließen Sie den USB-Stick an die Matrix-Bedieneinheit an.



ACHTUNG! HINWEISE ZU USB-STICKS

Mit TeeJet gekennzeichnete 16 GB USB-Sticks mit einem blauen Kreis (Abbildung 1) eignen sich für die Übertragung von Auftragsdaten und Berichten von/auf TeeJet Matrix Pro GS-Bedieneinheiten. Sie eignen sich jedoch **NICHT** für das Laden von Software-Updates für die Matrix Pro GS-Bedieneinheit.

Mit TeeJet gekennzeichnete 8 GB USB-Sticks mit einem gelben Kreis (Abbildung 2) eignen sich für die Übertragung von Auftragsdaten/Berichten und für das Laden von Software-Updates für die Matrix Pro GS-Bedieneinheit.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport von TeeJet Technologies.

Abbildung 1: 16 GB USB-Sticks von TeeJet



Abbildung 2: 8 GB USB-Sticks von TeeJet



ACHTUNG! Verwenden Sie keine USB-Speichergeräte mit U3-Technologie (auch als „U3 Smart Drives“ bekannt), da die U3-Technologie zu Problemen beim Herunterladen oder bei Archivierungsaufgaben führen könnte.

5. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die Bedieneinheit EINZUSCHALTEN.

ACHTUNG! Entfernen Sie während des Update-Vorgangs bitte nicht den USB-Stick und schalten Sie nicht die Stromversorgung der Bedieneinheit ab.

Das Update startet automatisch. Es erscheint eine Reihe von Bildschirmen, die LEDs des Leuchtbalkens blinken und die Bedieneinheit wird neu gestartet (schwarzer Bildschirm, alle LEDs blinken), bevor der Touchscreen-Kalibrierungsbildschirm erscheint. Achten Sie auf eine präzise Kalibrierung des Bildschirms, da sonst der Touchscreen nicht richtig funktionieren könnte.

HINWEIS: Eine Sanduhr wird angezeigt. Es dauert einige Zeit, bis der Vorgang beendet ist. Solange die mittlere blaue LED leuchtet, ist die Bedieneinheit in Ordnung.

6. Nach der Kalibrierung zeigt die Bedieneinheit eine Animation an, in der der USB-Stick entfernt wird. Sie können den USB-Stick nun entfernen.

7. Drücken Sie das Symbol mit dem GRÜNEN HÄKCHEN , um die Änderung der Software-Version zu anzunehmen. Wenn Sie das Symbol mit dem ROTEN HÄKCHEN  drücken, wird der Update-Vorgang abgebrochen und die vorherige Version wird beibehalten.

8. Das Update wird mit ein paar Düsen, die sich auf dem Bildschirm drehen, fortgesetzt.

9. Der TeeJet Technologies Startbildschirm zeigt an, dass der Update-Vorgang beendet ist.

Überprüfen Sie Ihre Update-Installation durch die Versionsnummer auf dem **Info** Bildschirm.

HINWEISE:

- ▶ Die Software-Update-Datei kann für mehrere Matrix-Bedieneinheiten verwendet werden.
- ▶ Bevor Sie den USB-Stick für die Matrix-Datenspeicherung verwenden, muss der Update-Ordner vom USB-Stick entfernt werden.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine USB-Speichergeräte mit U3-Technologie (auch als „U3 Smart Drives“ bekannt), da die U3-Technologie zu Problemen beim Herunterladen oder bei Archivierungsaufgaben führen könnte.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte TeeJet Technologies.

TEEJET TECHNOLOGIES HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN AUFGRUND VON UNSACHGEMÄSSEM HERUNTERLADEN BZW. UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION DES UPDATES

