

## AEROS

### ATSISIUNČIAMASIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINYS

Kadangi „TeeJet Technologies“ nuolat tobulina savo programinę įrangą, adresu [www.teejet.com](http://www.teejet.com) bus pateikiami pulto naujiniai. Prieš pradėdami atnaujinimą, į USB laikmeną turite įrašyti programinės įrangos naujinio aplanką.

**REKOMENDACIJA.** Vykstant atnaujinimui nevažiuokite transporto priemone. Tai padės užtikrinti, kad atnaujinimo proceso nesutrikdys USB laikmenos drebėjimas transporto priemonei važiuojant.

**PASTABA.** Failas suarchyvuotas „zip“ formatu ir prieš įrašant į USB laikmeną jį reikia išarchyvuoti.

#### Pulto „Aeros“ atnaujinimas

1. Atsisiųskite „zip“ failą tiesiogiai į savo kompiuterio darbalaukį arba siuntinių aplanką (išsamiau skaitykite „Kaip atsisiųsti ZIP failus.pdf“).
2. Dukart spustelėkite „zip“ failą ir pasirinkite A arba B variantą:
  - A) Perkelti aplanką „tjupdate“ į tuščios USB laikmenos šakninį katalogą.
  - B) Pasinaudodami funkcija „Išskleisti visus failus“, išskleiskite atsisiųstą failą į tuščios USB laikmenos šakninį katalogą (išsamiau skaitykite „Kaip atsisiųsti ZIP failus.pdf“).

Atsiuntę ir išarchyvavę savo USB laikmenoje turėsite aplanką „tjupdate“.

**REKOMENDACIJA.** USB laikmena turi būti tuščia. Įsitikinkite, kad joje nėra jokių kitų automatiškai paleidžiamų failų.
3. Tinkamai atjunkite USB laikmeną nuo kompiuterio naudodami užduočių juostoje esančią piktogramą „Saugiai atjungti aparatinę įrangą“ arba „Mano kompiuteris“ lango funkciją „Išvesti šį diską“ arba „Išvesti diską“ („MAC“ sistemose).
4. IŠJUNGĘ pultą pakelkite guminį dangtelį ir įkiškite USB laikmeną į pultą „Aeros“.



5. Maitinimo mygtuku ĮJUNKITE pultą.

**ĮSPĖJIMAS.** Atnaujinimo procesui vykstant neištraukite USB laikmenos ir neatjunkite pulto maitinimo.

Atnaujinimas prasidės automatiškai. Ekrane keisis keli rodiniai, mirksės pulto mygtukų LED lemputės ir pultas bus paleistas iš naujo (ekranas užtams, o visos LED lemputės mirksės). Po to atsiras jutiklinio ekrano kalibravimo rodinys. Pasistenkite stropiai sukalibruoti ekraną, nes kitaip jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

**PASTABA.** Kurį laiką ekrane bus rodomas besisukančių antgalių simbolis. Kol rodoma animacija, pultas veikia gerai.



#### ĮSPĖJIMAS! USB LAIKMENŲ APRIBOJIMAI

„TeeJet“ logotipu paženklintos 16 GB USB laikmenos su mėlyna kilpa (1 paveikslas) yra tinkamos perkelti užduoties duomenis ir ataskaitas į „TeeJet“ pultus „Aeros“ ir iš jų, tačiau jos **NETINKA** programinės įrangos naujinimams įkelti į pultą „Aeros“.

„TeeJet“ logotipu paženklintos 8 GB USB laikmenos su geltona kilpa (2 paveikslas) yra tinkamos perkelti užduoties duomenis / ataskaitas ir programinės įrangos naujinimams įkelti į pultą „Aeros“.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, kreipkitės į „TeeJet Technologies“ Klientų tarnybą.



1 paveikslėlis. „TeeJet“ 16 GB USB laikmenos



2 paveikslėlis. „TeeJet“ 8 GB USB laikmenos



**ĮSPĖJIMAS!** Nenaudokite U3 technologijos USB laikmenų (dar vadinamų U3 išmaniosiomis laikmenomis), nes U3 technologija gali sukelti atsisiuntimo ar darbų įrašymo nesklaidumą.

6. Sukalibravę pultą, kai ekrane rodoma USB laikmenos ištraukimo animacija, ištraukite USB laikmeną.
7. Programinės įrangos versijos pakeitimui patvirtinti paspauskite ŽALIĄ VARNELĘ . Paspaudus RAUDONĄ VARNELĘ  atnaujinimo procesas bus atšauktas ir bus palikta ankstesnė programinės įrangos versija.
8. Atnaujinimas tęsis, ekrane sukantis grupei purkštukų.
9. Atsiradęs „TeeJet Technologies“ prisistatymo langas rodo, kad atnaujinimas baigtas. Norėdami patikrinti, ar naujinys įdiegtas, patikrinkite versijos numerį rodinyje **Apie**.

#### PASTABOS.

- ▶ Programinės įrangos naujinio failą galima naudoti keliuose pultuose „Aeros“.
- ▶ Pulte „Aeros“ turi išlikti visos anksčiau užprogramuotos nuostatos.
- ▶ Jei norite USB laikmeną naudoti „Aeros“ duomenims laikyti, iš jos reikia ištrinti naujinio aplanką.

#### **ĮSPĖJIMAS.** Nenaudokite U3 technologijos

USB laikmenų (dar vadinamų U3 išmaniosiomis laikmenomis), nes U3 technologija gali sukelti atsisiuntimo ar darbų įrašymo nesklandumų.

Jei kiltų kokių nors klausimų ar prireiktų pagalbos, kreipkitės į „TeeJet Technologies“.

**„TEEJET TECHNOLOGIES“ NEATSAKO UŽ ŽALĄ DĖL NETINKAMO NAUJINIO  
ATSISIUNTIMO IR ĮDIEGIMO**

