

ДУНАЈЕТ IC7140

НАСТРОЙКИ ПО вер.1.01

Главный экран настройки -> Настройка машины

Описание	Заводские настройки по умолчанию	Диапазон/Параметры	Рекомендуемая настройка	Использовать по умолчанию
Количество секций с одним (1) ВМ	0	1 - 15		
Количество секций с двумя (2) ВМ	5	1 - 30		
Количество наконечников в секции	3	1 - 240		
Расстояние между наконечниками	50 см / 20 дюймов	1 - 2000 см / 1 - 787 дюймов		
Макс. значение датчика давления	10 бар / 145 фунтов/кв. дюйм	5,00 - 30,00 бар / 73 - 435 фунтов/кв. дюйм		
Минимальный рабочий цикл	30 %	20 % - 40 %		
Задержка удержания управления	1,0 секунды	0,0 - 10,0 секунды		
Грубая настройка усиления	4	1 - 20		
Точная настройка усиления	6	1 - 20		

Главный экран настройки -> Настойки OEM

Описание	Заводские настройки по умолчанию	Диапазон/Параметры	Рекомендуемая настройка	Использовать по умолчанию
Частота ШИМ	20 Гц	5 - 25 Гц		
Длительность подачи импульса	38 раз	0 - 128		
Регулировка частоты удержания тока	10 раз	5 - 20		
Рабочий цикл тока удержания	5 раз	1 - 20		
Сдвиг фаз	128 раз	0 - 255		
Точка скачка	0,35 бар / 5 фунтов на кв. дюйм	0,00 - 2,11 бар / 0 - 31 фунтов/кв. дюйм		
Максимальный рабочий цикл	92 %	70 % - 100 %		
Время выкл. ШИМ	20	0 - 100		
Предел низкого напряжения	11,0 В	0,0 - 20,0 В		
Предел высокого напряжения	15,0 В	0,0 - 20,0 В		
Предел низкого тока	0,40 А	0,0 - 20,0 А		
Предел высокого тока	1,2 А	0,0 - 20,0 А		
Сигнализация высокого давления	6,0 бар / 87 фунтов/кв. дюйм	4,0 - 25,0 бар		
Демпфирование размера капли	0,10	0,01 - 0,99		
Ориентация ЭКЮ	Горизонтальная, вверх этикеткой	<ul style="list-style-type: none"> • Горизонтальная, вверх этикеткой • Горизонтальная, вниз этикеткой • Вертикальная, вверх разъемами • Вертикальная, вниз разъемами • Вертикальная, левый край вверх • Вертикальная, правый край вверх 		

Главный экран настройки -> Пользовательский интерфейс

Описание	Заводские настройки по умолчанию	Диапазон/Параметры	Рекомендуемая настройка	Использовать по умолчанию
Использовать предпочтительный УТ	Выкл	<ul style="list-style-type: none"> • Выкл • Вкл 		
Boom Section Beep	Выкл	<ul style="list-style-type: none"> • Выкл • Вкл 		
Turn Compensation Visual	Вкл	<ul style="list-style-type: none"> • Выкл • Вкл 		

Наборы наконечников

Заказ	Особый наконечник	Серия наконечника	Производитель наконечника
№1			
№2			
№3			
№4			
№5			

ПРИМЕЧАНИЯ

