

AEROS

POBIERANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

W miarę doskonalenia oprogramowania przez firmę TeeJet Technologies aktualizacje dla konsoli będą dostępne pod adresem **www.teejet.com**. Przed rozpoczęciem aktualizacji na urządzeniu pamięci masowej USB należy utworzyć folder aktualizacji oprogramowania.

ZALECENIE: Podczas aktualizacji pojazd musi być zaparkowany. Zapewni to ciągłość procesu aktualizacji, bez przerw powodowanych przez przesuwanie się napędu USB, gdy pojazd jest w ruchu.

UWAGA: Plik jest w formacie skompresowanym zip i przed jego przesłaniem do napędu USB należy go rozpakować.

Aby zaktualizować konsolę Aeros:

1. Pobierz plik zip bezpośrednio na pulpit komputera lub do folderu Pobrane (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie "Jak pobierać pliki ZIP.pdf").
2. Kliknij dwukrotnie plik zip, a następnie wybierz opcję A lub B:
 - A) Skopiuj i wklej folder "tjupdate" do katalogu głównego pustego napędu USB.
 - B) Używając opcji "Wyodrębnij wszystkie pliki", rozpakuj pobrany plik do katalogu głównego pustego napędu USB (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie "Jak pobierać pliki ZIP.pdf").

Po pobraniu pliku i jego rozpakowaniu na napędzie USB zobaczysz folder "tjupdate".

ZALECENIE: Należy użyć pustego dysku USB. Na dysku nie mogą się znajdować żadne pliki wykonywane automatycznie.
3. Prawidłowo wysuń napęd USB z komputera, klikając ikonę "Bezpieczne usuwanie sprzętu" znajdującą się na pasku zadań lub korzystając z funkcji "Wysuń ten dysk" w oknie Mój komputer, lub używając opcji "Wysuń dysk" (na komputerze Mac).
4. Przy WYŁĄCZONEJ konsoli podnieś gumową osłonę i włóż napęd USB do konsoli Aeros.



OSTRZEŻENIE! OGROMACZENIA DOTYCZĄCE NAPĘDÓW USB

Napędy USB 16 GB z oznaczeniem TeeJet i niebieską pętlą (rys. 1) są odpowiednie do przesyłania danych zadań i raportów do/z konsol TeeJet Aeros, ale **NIE** są odpowiednie do ładowania aktualizacji oprogramowania konsoli Aeros.

Napędy USB 8 GB z oznaczeniem TeeJet i żółtą pętlą (rys. 2) są odpowiednie do przesyłania danych zadań i raportów, a także do ładowania aktualizacji oprogramowania konsoli Aeros.

Wszelkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej firmy TeeJet Technologies.

Rysunek 1: Napędy USB 16 GB TeeJet



Rysunek 2: Napędy USB 8 GB TeeJet



OSTRZEŻENIE! Nie należy korzystać z urządzeń pamięci masowej USB z technologią U3 (znanych również jako "inteligentne dyski U3"), ponieważ technologia U3 może spowodować problemy z pobieraniem lub przechowywaniem zadań.



5. Naciśnij przycisk zasilania, aby WŁĄCZYĆ konsolę.

OSTRZEŻENIE!: W żadnym momencie procesu aktualizacji nie wolno wyjmować napędu USB ani wyłączać zasilania konsoli.

Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Wyświetli się szereg ekranów, diody LED przycisków konsoli będą migać i konsola zostanie ponownie uruchomiona (wyświetli się czarny ekran i wszystkie diody LED zaczną migać), zanim zostanie wyświetlony ekran dotykowy kalibracji. Niedokładna kalibracja ekranu dotykowego może spowodować jego niewłaściwe działanie.

UWAGA: Podczas aktualizacji na ekranie będzie się obracać zestaw dysz. Trwanie animacji oznacza, że konsola działa prawidłowo.

6. Wyjmij napęd USB, gdy kalibracja zostanie zakończona, a na konsoli wyświetli się animacja wyjmowania napędu USB.

7. Naciśnij ZIELONĄ IKONĘ ZAZNACZENIA , aby zaakceptować zmianę wersji oprogramowania. Naciśnięcie CZERWONEJ IKONY ZAZNACZENIA  spowoduje anulowanie procesu aktualizacji i zachowanie dotychczasowej wersji oprogramowania.

8. Podczas aktualizacji na ekranie będzie się obracać zestaw dysz.

9. Ekran powitalny TeeJet Technologies wskazuje, że aktualizacja została zakończona.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana, sprawdź numer wersji na ekranie **Informacje**.

UWAGI:

- ▶ Pliku aktualizacji oprogramowania można użyć w wielu konsolach Aeros.
- ▶ Konsola Aeros powinna zachować wszystkie wcześniej zaprogramowane ustawienia.
- ▶ Przed użyciem napędu USB do przechowywania danych konsoli Aeros z napędu USB należy usunąć folder aktualizacji.

OSTRZEŻENIE!: Nie należy korzystać z urządzeń pamięci masowej USB z technologią U3 (znanych również jako "inteligentne dyski U3"), ponieważ technologia U3 może spowodować problemy z pobieraniem lub przechowywaniem zadań.

Wszelkie pytania lub prośby o pomoc należy kierować do firmy TeeJet Technologies.

FIRMA TEEJET TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO POBRANIA I NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI AKTUALIZACJI

